



**Configuration :**  
**2 x ADIP**  
**AC-MANAGER licence**  
**ACM4**  
**4 caméras Streaming**


# 1. CONFIGURATION DES ADIP

## 1.1 Communiquer avec les ADIP



- Mettre votre ordinateur dans la même plage IP que l'ADIP, soit **192.168.1.xxx**


Exemple pour changer l'IP de l'ordinateur sur un Windows 10 (IP Ordinateur 192.168.1.100 – Masque 255.255.255.0)

Aller sur Paramètres de Windows :



Choisir :






Si vous avez déjà une IP sur la configuration du PC, notez-la, avant de la modifier, pour la remettre après.

- Connecter un cordon RJ45 classique entre votre ordinateur et ADIP
- Dans la fenêtre de saisie d'adresse du navigateur Internet taper l'adresse **192.168.1.123** suivi d'**ENTER**
- Sélectionner le menu **BIENVENUE**
- Cliquer sur **ENTRER**
- Taper le nom d'utilisateur **adip** et le mot de passe **insta** suivis de **OK**  
(C'est conseillé de modifier les mots de passe des ADIP sur l'onglet **PARAMETRES D'INSTALLATION/ MOTS DE PASSE**)

### 1.2 Configurer les paramètres IP de chaque ADIP

- Aller sur l'onglet **PARAMETRES D'INSTALLATION/ CONFIGURATION IP DISPOSITIF** et configurer les paramétrage IP de chaque ADIP  
*Configurer le premier ADIP comme « Point d'accès : 01-Master », le deuxième ADIP comme « Point d'accès : 02 ». Configurer aussi les paramètres IP de chaque ADIP (un HOSTAME, une IP et un port différent pour chaque ADIP)*
- Remplacer l'IP de votre ordinateur par celle que vous aviez ou placer-le en mode **DHCP** si vous le connectez sur une **BOX** :




- Brancher les 2 ADIP et le PC sur le réseau du site (switch) et ouvrir les Webserveur des 2 ADIP pour vérifier que vous communiquez avec les deux.
- Aller sur le Webserveur de l'ADIP MASTER sur l'onglet **PARAMETRES D'INSTALLATION/ IDENTIFICATION DES POINTS D'ACCES** et identifier les points d'accès :

Ecrire l'IP de votre 1<sup>er</sup> ADIP MASTER (Normalement c'est déjà écrit), sur la dénomination vous pouvez écrire ce que vous voulez (Etage 1, Bureau 1, etc..).

Ecrire IP de votre 2<sup>e</sup> ADIP 02, sur la dénomination vous pouvez écrire ce que vous voulez (Etage 2, Bureau 2, etc..)

Si tout est correct vous devez voir que les 2 ADIP communiquent bien en vert :



S'il y a une autre couleur, vérifier la configuration.

### 1.3 Configuration des GROUPES sur l'ADIP MASTER (Grille de temps, Zone de temps, etc...)

Exemple qu'on va configurer :

- 1 groupe Administrateur avec accès 24/24 tous les jours
- 1 groupe Personnel avec accès 24/24 uniquement les jours ouvrés
- 1 groupe Ménage Tous avec accès de 18h à 20h les jours ouvrés
- 1 groupe Ménage Lecteur 1 avec accès de 18h à 20h les jours ouvrés
- 1 groupe Ménage Lecteur 2 avec accès de 18h à 20h les jours ouvrés
- 1 groupe Sans accès

- **DONNEES/ZONE DE TEMPS :**

Zone de Temps 1 : 24/24 Tous les jours

### Zones de temps

Zone de temps: 1 24/24 TOUS LES J

Dénomination: 24/24 TOUS LES JOURS\_\_\_\_\_

**Plage 1:**

De H: 00h  mn: 00'  À H: 23h  mn: 59'

**Plage 2:**

De H: 00h  mn: 00'  À H: 00h  mn: 00'

Lu ☒ Ma ☒ Me ☒ Je ☒ Ve ☒ Sa ☒ Di ☒

Zone de Temps 2 : 24/24 Jours Ouvrés

### Zones de temps

Zone de temps: 2 24/24 JOURS OUVR

Dénomination: 24/24 JOURS OUVRES\_\_\_\_\_

**Plage 1:**

De H: 00h  mn: 00'  À H: 23h  mn: 59'

**Plage 2:**

De H: 00h  mn: 00'  À H: 00h  mn: 00'

Lu ☒ Ma ☒ Me ☒ Je ☒ Ve ☒ Sa ☐ Di ☐

Zone de Temps 3 : 18h à 20h les jours ouvrés

### Zones de temps

Zone de temps: 3 18H A 20H MENAGE

Dénomination: 18H A 20H MENAGE\_\_\_\_\_

**Plage 1:**

De H: 18h  mn: 00'  À H: 20h  mn: 00'

**Plage 2:**

De H: 00h  mn: 00'  À H: 00h  mn: 00'

Lu ☒ Ma ☒ Me ☒ Je ☒ Ve ☒ Sa ☐ Di ☐

- **DONNEES/GRILLE DE TEMPS :**

Grille de temps : 24/24 Tous les jours

### Grilles de temps page1/2

Grille de temps: 1 24/24 TOUS LES J  Dénomination: 24/24 TOUS LES JOURS\_\_\_\_\_

**Zone de temps:**

01 ☒ 24/24 TOUS LES JOUR 02 ☐ 24/24 JOURS OUVRES 03 ☐ 18H A 20H MENAGE

05 ☐ \*\*\*\*\* 06 ☐ \*\*\*\*\* 07 ☐ \*\*\*\*\*

Grille de Temps : 24/24 Jours Ouvrés

### Grilles de temps page1/2

Grille de temps: 2 24/24 LES JOURS  Dénomination: 24/24 LES JOURS OUVRES\_\_\_\_\_

**Zone de temps:**

01 ☐ 24/24 TOUS LES JOUR 02 ☒ 24/24 JOURS OUVRES 03 ☐ 18H A 20H MENAGE 04 ☐

05 ☐ \*\*\*\*\* 06 ☐ \*\*\*\*\* 07 ☐ \*\*\*\*\* 08 ☐

Grille de temps : 18h à 20h les jours ouvrés

### Grilles de temps page1/2

Grille de temps: 3 18H A 20H MENAGE  Dénomination: 18H A 20H MENAGE\_\_\_\_\_

**Zone de temps:**

01 ☐ 24/24 TOUS LES JOUR 02 ☐ 24/24 JOURS OUVRES 03 ☒ 18H A 20H MENAGE

05 ☐ \*\*\*\*\* 06 ☐ \*\*\*\*\* 07 ☐ \*\*\*\*\*

Grille de temps : Sans accès

### Grilles de temps page1/2

Grille de temps:  Dénomination:

Zone de temps:

01: <input type="text" value="24/24 TOUS LES JOUR"/>	02: <input type="text" value="24/24 JOURS OUVERTS"/>	03: <input type="text" value="18H A 20H MENAGE"/>	04: <input type="text" value="*****"/>
05: <input type="text" value="*****"/>	06: <input type="text" value="*****"/>	07: <input type="text" value="*****"/>	08: <input type="text" value="*****"/>
09: <input type="text" value="*****"/>	10: <input type="text" value="*****"/>	11: <input type="text" value="*****"/>	12: <input type="text" value="*****"/>
13: <input type="text" value="*****"/>	14: <input type="text" value="*****"/>	15: <input type="text" value="*****"/>	16: <input type="text" value="*****"/>
17: <input type="text" value="*****"/>	18: <input type="text" value="*****"/>	19: <input type="text" value="*****"/>	20: <input type="text" value="*****"/>
21: <input type="text" value="*****"/>	22: <input type="text" value="*****"/>	23: <input type="text" value="*****"/>	24: <input type="text" value="*****"/>
25: <input type="text" value="*****"/>	26: <input type="text" value="*****"/>	27: <input type="text" value="*****"/>	28: <input type="text" value="*****"/>

- DONNEES/ZONE DE SECURITE CONTROLE

Accès sur tous

### Zones de sécurité contrôlées

Zone de sécurité contrôlée:

Dénomination:

Points d'Accès:

☐ Sélectionner/Désélectionner tous

01: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> ADIP 1	02: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> ADIP 02	03: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	04: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
05: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	06: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	07: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	08: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
09: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	10: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	11: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	12: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
13: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	14: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	15: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	16: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
17: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	18: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	19: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	20: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
21: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	22: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	23: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	24: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
25: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	26: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	27: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	28: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****

Accès que sur lecteur 1 de tous les ADIP

### Zones de sécurité contrôlées

Zone de sécurité contrôlée:

Dénomination:

Points d'Accès:

☐ Sélectionner/Désélectionner tous

01: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> ADIP 1	02: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> ADIP 02	03: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	04: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
05: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	06: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	07: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	08: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
09: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	10: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	11: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	12: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
13: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	14: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	15: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	16: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
17: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	18: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	19: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	20: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
21: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	22: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	23: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	24: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
25: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	26: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	27: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	28: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
29: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	30: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	31: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	32: L1 <input checked="" type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****

Accès que sur lecteur 2 de tous les ADIP

### Zones de sécurité contrôlées

Zone de sécurité contrôlée:

Dénomination:

Points d'Accès:

☐ Sélectionner/Désélectionner tous

01: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> ADIP 1	02: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> ADIP 02	03: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	04: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
05: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	06: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	07: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	08: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
09: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	10: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	11: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	12: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
13: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	14: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	15: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	16: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
17: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	18: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	19: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	20: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
21: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	22: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	23: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	24: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
25: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	26: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	27: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	28: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****
29: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	30: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	31: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****	32: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input checked="" type="checkbox"/> *****

## Sans Accès

**Zones de sécurité contrôlées**

Zone de sécurité contrôlée:

Dénomination:

Points d'Accès:

☐ Sélectionner/Désélectionner tous

01: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> ADIP 1	02: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> ADIP 02	03: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	04: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****
05: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	06: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	07: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	08: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****
09: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	10: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	11: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	12: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****
13: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	14: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	15: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	16: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****
17: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	18: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	19: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	20: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****
21: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	22: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	23: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	24: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****
25: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	26: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	27: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	28: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****
29: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	30: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	31: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****	32: L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> *****

- **DONNEES/GROUPES**

### Groupe d'accès : Administrateur

**Groupes d'accès**

Groupe d'accès:

Dénomination:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Anti-Retour:

### Groupe d'accès : Personnel

**Groupes d'accès**

Groupe d'accès:

Dénomination:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Anti-Retour:

### Groupe d'accès : Ménage Tous

**Groupes d'accès**

Groupe d'accès:

Dénomination:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

### Groupe d'accès : Ménage Lecteur 1

**Groupes d'accès**

Groupe d'accès:

Dénomination:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

### Groupe d'accès : Ménage Lecteur 2

**Groupes d'accès**

Groupe d'accès:

Dénomination:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

### Groupe d'accès : Sans accès

**Groupes d'accès**

Groupe d'accès:

Dénomination:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:

Zone de sécurité contrôlée:  Grille de temps:


Anti-Retour:

#### 1.4 Synchronisation des données pour envoyer les données du MASTER vers les ESCLAVE

- **DONNEES/SYNCHRONISER DONNEES** du MASTER
- Cocher les menus qu'on a modifiés



- Une fois synchronisé, il doit indiquer un OK




2. **INSTALLATION AC-MANAGER** (Suivre notice « Notice ACM.pdf », Chapitre 1)
3. **INSTALLATION CLE DE LICENCE** (Suivre notice « Notice ACM.pdf », Chapitre 2)
4. **CONFIGURATION A FAIRE SUR LA VOIEADIP DE ACM**

##### 4.1 Déclarer les ADIP sur ACM


Si vous n'avez pas déclaré les ADIP dans l'installation de AC-MANAGER (« Notice ACM.pdf », Chapitre 1) ou si vous rajoutez un nouveau vous pouvez les déclarer de cette façon :

- Ouvrir ACM
- Mot de passe par défaut : 1 ou 1234 (vous pouvez les modifier ou créer des nouveaux opérateurs (« Notice ACM.pdf », Chapitre 25))
- Sur l'icône de la VoieAdip, cliquer sur le bouton droit de la souris, un menu apparaît, suivre :






- « Paramètres généraux et déclarations des ADIP », sur la fenêtre qui apparaît indiquer l'IP des ADIP, leur port. Chaque ADIP doit avoir aussi un « Supervisor number » différent, suivre l'ordre



Taper OK et la VoieAdip redémarre.

- Vérifier que les ADIP communiquent avec le ACM :





Vert : Communication OK

Rouge : Erreur de communication


#### 4.2 Récupérer les groupes et les utilisateurs des ADIP

- Ouvrir l'outil ADIP USER sur ACM, 2 options :





Cliquer sur l'ordinateur.

- Aller sur l'onglet « Groupes modèles »




- Sur l'icône de la VoieAdip, cliquer sur le bouton droit de la souris, un menu apparaît, suivre :



Choisir OUI, si c'est une nouvelle installation. TOUS les Groupes Modèles seront effacés.



Choisir NON, si vous avez déjà créé des Groupes Modèles et vous voulez les garder.

La VoieAdip redémarre. Appuyer sur « Mise à Jour » si les groupes n'apparaissent pas :



On voit tous les groupes de chaque ADIP

- Si c'est une installation avec des ADIP déjà en marche, il faut récupérer les utilisateurs créés sur les ADIP. Il faut faire la même procédure pour récupérer les utilisateurs et choisir :



- Si c'est une nouvelle installation, on n'a pas besoin de récupérer les utilisateurs des ADIP car il n'y en a pas.

## 5. CREATION DES GROUPES MODELES ET UTILISATEURS SUR ADIP USER

### 5.1 Création Groupes Modèles :

Les groupes modèles se composent des groupes des ADIP.

On ne peut pas mettre plus d'un Groupe de chaque ADIP dans un Groupe Modèle.


Si un Groupe Modèle n'a pas accès à un certain ADIP, il faut sélectionner le groupe SANS ACCES qu'on a créé sur cet ADIP.

Si un utilisateur est dans un Groupe Modèle qui n'a pas un Groupe d'un certain ADIP, par exemple, il n'a pas de Groupe de l'ADIP 2, cet utilisateur ne sera pas enregistré sur cette ADIP 2, si on badge il apparaît sur les mouvements comme Inconnu (UNKNOWN).


- Pour créer un Groupe Modèle, aller sur l'onglet Groupe Modèles de ADIP USER



- Choisir les Groupes définis dans les ADIP pour chaque Groupe Modèles, exemple :
  - Groupe Modèles PERSONNEL, accès autorisé sur les 2 ADIP selon le Groupe PERSONNEL




Groupe Modèles MENAGE BUREAU 2 LECTEUR 2, accès autorisé sur ADIP 2 selon le Groupe MENAGE LECTEUR 2 et accès refusé sur ADIP 1 selon le groupe SANS ACCES.



## 5.2 Création Utilisateurs :

- Pour créer un utilisateur aller sur l'onglet UTILISATEURS de ADIP USER




On peut rajouter :

- Une photo pour chaque utilisateur. Si la personne badge sur n'importe quel lecteur, l'image apparaît sur l'écran AdipPhoto. Les photos doivent être gardées dans le dossier :  
C:\SUPERVIS\VoieDeCom\ControleAcces\ADIP\Adip\_User\photos
- Des commentaires textes

### 5.3 Sauvegarde de la base de données ADIP USER

Dès que vous avez fini l'enregistrement des utilisateurs, c'est conseillé de faire une sauvegarde de la base de données.




Vérifier sur le dossier C:\SUPERVIS\V3\Db\Backup, que vous avez un fichier « USERCA20181126\_141053.Bak », ce qui est indiqué en rouge c'est la date de création du fichier.


Vous pouvez le garder sur une clé ou un Disque dur externe.

Si vous faites des changements sur ADIP USER, c'est conseillé de faire, toujours, une nouvelle sauvegarde.

**VOUS POUVEZ FAIRE QUELQUES TESTS DE LECTURE DE BADGE SUR VOS LECTEURS. LES MOUVEMENTS DOIVENT APPARAÎTRE SUR LA FENÊTRE EVENEMENTS :**



**VERIFIER AUSSI QUE LES ICONES SE DECLENCHENT AVEC LES RELAIS :**




**SI VOUS NE VOYEZ PAS DE MOUVEMENT NI DE DECLenchement, VERIFIER LA COMMUNICATION ENTRE LES ADIP ET L'ACM SUR LA VOIEADIP.**



## 6. CREATION, EFFACEMENT OU MODIFICATION DES ICONES :

Vous pouvez modifier la page d'accueil selon vos besoins, il faut ouvrir l'outil :



Choisir le plan concerné :



« menu » est toujours la page d'accueil d'ACM



Sur cet écran, on peut modifier la page d'accueil, créer, supprimer, modifier des boutons ou textes.



CECI EST UNE VERSION DE DEMONSTRATION ET NE PEUT ETRE VENDUE

BP 1

PORTE 1

ADAP 1

LECTURE 1

ADAP 2

ECRIRE 1

PORTE 2

BP 2

## 7. MODIFICATION OPERATEUR POUR ACCES ACM :




Saisie des operateurs

### PARAMETRAGE DES OPERATEURS

[Modification mot de passe](#)


Prénom :  Mot de passe :

Nom :  Niveau :

Mnémonique :  

Langue :

**Parametrage GestionLog**



Par défaut :

Opérateur OR, Mot de passe : 1

Opérateur JP, Mot de passe : 1234

Vous pouvez effacer, créer ou modifier les Operateurs.

Le niveau est utilisé pour bloquer l'accès sur certains menus (Notice ACM « Chapitre 25 – Configuration opérateur)

Exemple simple :

Accès Minimum **Niveau 1** : Accès au visionneur de points et ADIP USER (par défaut oui, mais on peut modifier le niveau de l'accès à ADIP USER)

Accès intermédiaire **Niveau 80** : Accès du niveau 1 + Historique

Accès intermédiaire **Niveau 90** : Accès du niveau 80 + Visionneur de point + Déplacement fenêtre visionneur de points.

Accès Total **Niveau 100**.

**IMPORTANT : Avoir toujours un Accès Total niveau 100 (Installateur).**

## 8. HISTORIQUE ET STATISTIQUES :



Historique V4.1506.23.1 ( Profil : Tout )

Résultat historique | Résultat statistique | Critères de tri | Exportation

PERIODE DE TRAITEMENT

☒ Aujourd'hui moins : 1 Mois

☐ Du : 16/12/2018 11:16:24 au 16/01/2019 11:16:24

TYPE DE TRI

☒ Mnémoniques ☐ Libelle

N° Site : Tous

Etat

☒ Non prise en compte

☒ Prise en compte

☒ Acquitté

NOM DU PROFIL COURS : Tout

Choix d'un profil

☒ Tout

☐ Tous les mvm sur les lecteurs

☐ ADIP01 tout

☐ Badge Autorisé

☐ Alarmes sur TOUS les ADIP

☐ Badge refusé

☐ Communication de tous les ADIP

☐ Recherche de personnes

Trier Loupe Quitter

### 8.1 Critères de tri :

PERIODE DE TRAITEMENT

☒ Aujourd'hui moins : 1 Mois

☐ Du : 16/12/2018 11:16:24 au 16/01/2019 11:16:24

Sélection de la période de temps de mouvements qu'on veut montrer

### 8.2 Type de Tri

TYPE DE TRI

☒ Mnémoniques ☐ Libelle

N° Site : Tous

Etat

☒ Non prise en compte

☒ Prise en compte

☒ Acquitté

#### 8.2.1 Mnémoniques

On peut choisir une recherche Mnémonique en appuyant sur le bouton



Mnémonique "MmemoPoints.mne" Ver 1.4

Dispositif (3) : (ADP) ADIP

Numéro de Dispositif (2) : (01) 01

Type (2) : (ML) Mouvement de badge Lecteur

Association Lecteur (1) : (1) 1

Mnémonique : ADP01ML1

Exemple

Dispositif : ADIP

Numéro de dispositif : Numéro de l'ADIP

Type : Mouvement de badge

Association Lecteur : Du lecteur 1

On a choisi de faire une recherche des Mouvements sur le Lecteur 1 de l'ADIP 1

### 8.2.2 Libellé




Pour faire une recherche par rapport au texte qu'on a écrit sur le libellé

### 8.2.3 Type d'alarme



Sur ACM, on utilise que les 2 premiers points et le premier point après le trait (indiqué sur l'image ci-dessous).

Si on clique à côté des points, le tableau apparait avec le texte des points :




Si on veut voir les mouvements normaux, il faut sélectionner que « Etat 0 (normal) » et « Type alarme »

Si on veut voir les mouvements en alarme, il faut sélectionner que « Etat 1 (alarme) » et « Type alarme »

Si on veut voir tous les mouvements en alarme et normal, il faut sélectionner « Etat 0 (normal) », « Etat 1 (alarme) » et « Type alarme »

### 8.2.4 Autres paramètres :



On peut sélectionner par rapport au numéro du site

Voir les mouvements Acquittés, Non pris en compte ou Pris en compte

### 8.2.5 Recherches prédéfinies :

NOM DU PROFIL EN COURS :

☐ Choix d'un profil
 ☐ Tout
 ☐ ADIP01 tout
 ☐ Alarmes sur TOUS les ADIP
 ☐ Communication de tous les ADIP

☐ Tous les mvm sur les lecteurs
 ☐ Badge Autorisé
 ☒ Badge refusé
 ☐ Recherche de personnes

On peut créer 8 recherches préfinies :

- Sélectionner la recherche :

NOM DU PROFIL EN COURS :

☐ Choix d'un profil
 ☐ ADIP01 tout
 ☒ Alarmes sur TOUS les ADIP
 ☐ Communication de tous les ADIP

☐ Tous les mvm sur les lecteurs
 ☐ Badge Autorisé
 ☒ Badge refusé
 ☐ Recherche de personnes

- Ecrire un nom :

NOM DU PROFIL EN COURS :

☐ Choix d'un profil
 ☐ ADIP01 tout
 ☐ Alarmes sur TOUS les ADIP

☐ Tous les mvm sur les lecteurs
 ☐ Badge Autorisé
 ☒ Badge refusé
 ☐ Recherche de personnes

- Choisir la recherche :

TYPE DE TRI

☒ Mnémoniques
 ☐ Libelle

N° Site

Etat

☒ Non prise en compte
 ☒ Prise en compte
 ☒ Acquité

Mnémoniques :

NOM DU PROFIL EN COURS :

☐ Choix d'un profil
 ☐ ADIP01 tout
 ☐ Alarmes sur TOUS les ADIP

☐ Tous les mvm sur les lecteurs
 ☐ Badge Autorisé
 ☒ Badge refusé
 ☐ Recherche de personnes

La recherche reste sauvegardée.

### 8.2.6 Boutons :



Pour Trier la sélection et montrer les mouvements



Pour augmenter les dimensions de la fenêtre



Pour fermer la fenêtre

## 8.3 Résultat historique

Historique V4.1506.23.1 (Profil : Badge refusé)

Résultat historique		Résultat statistique		Critères de tri		Exportation	
<input checked="" type="checkbox"/> Acquitement	<input checked="" type="checkbox"/> Nom du site	<input checked="" type="checkbox"/> Date heure apparition	Nb d'événements : 24				
<input checked="" type="checkbox"/> Libelle	<input type="checkbox"/> N° Site	<input checked="" type="checkbox"/> Date heure réception	<input type="checkbox"/> Main courante				
<input checked="" type="checkbox"/> Etat	<input type="checkbox"/> N° Point	<input type="checkbox"/> Date heure acquitement	<input checked="" type="checkbox"/> Opérateur d'acquitement				
<input checked="" type="checkbox"/> Mnémorique	<input type="checkbox"/> Valeur						
Acqui	Date heure apparition	Date heure réception	Nom du site	Mnémonique	Libelle		
N	14/01/2019 20:01:16	15/01/2019 11:16:16	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:18FFFFFF (N°		
N	10/01/2019 15:38:40	11/01/2019 11:29:49	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:44FFFFFF (N°		
N	10/01/2019 15:37:38	11/01/2019 11:29:44	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:231FFFFFF (N°		
N	10/01/2019 15:36:38	11/01/2019 11:29:44	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:231FFFFFF (N°		
N	10/01/2019 14:24:04	11/01/2019 11:29:40	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:22FFFFFF (N°		
N	10/01/2019 14:24:36	11/01/2019 11:29:38	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:1234FFFF (N°		
N	10/01/2019 14:23:36	11/01/2019 11:29:37	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:1246FFFF (N°		
N	09/01/2019 19:06:08	11/01/2019 11:28:58	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:24EA8DAF (N°		
N	09/01/2019 19:02:16	11/01/2019 11:28:57	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:786803E9 (N°		
N	09/01/2019 19:00:30	11/01/2019 11:28:56	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:0F00739B (N°		
N	09/01/2019 19:00:24	11/01/2019 11:28:54	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:FC3E0117 (N°		
N	09/01/2019 18:55:00	11/01/2019 11:28:54	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:0000739B (N°		
N	09/01/2019 18:55:00	11/01/2019 11:28:54	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:0000739B (N°		
N	07/01/2019 17:10:40	08/01/2019 14:01:14	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:2436FFFF (N°		
N	07/01/2019 10:34:06	07/01/2019 11:22:04	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:3333FFFF (N°		
N	04/01/2019 15:15:14	07/01/2019 11:21:39	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : Test 1111 (N° 2)		
N	04/01/2019 15:15:04	07/01/2019 11:21:37	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : Test 1111 (N° 2)		

TEST Imprimer Fichier Texte

Trier Loupe Quitter

### 8.3.1 Filtres colonnes

Historique V4.1506.23.1 ( Profil : Badge refusé )

Résultat historique	Résultat statistique	Critères de tri	Exportation
<input checked="" type="checkbox"/> Acquitement <input checked="" type="checkbox"/> Libelle <input checked="" type="checkbox"/> Etat <input checked="" type="checkbox"/> Mnemonique	<input checked="" type="checkbox"/> Nom du site <input type="checkbox"/> N° Site <input type="checkbox"/> N° Point <input type="checkbox"/> Valeur	<input checked="" type="checkbox"/> Date heure apparition <input checked="" type="checkbox"/> Date heure réception <input type="checkbox"/> Date heure acquittement	Nb d'événements : 24 <input type="checkbox"/> Main courante <input checked="" type="checkbox"/> Operateur d'acquittement

Acqui	Date heure apparition	Date heure réception	Nom du site	Mnemonique	Libelle
N	14/01/2019 20:01:16	15/01/2019 11:16:16	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:18FFFFFF (N°
N	10/01/2019 15:38:40	11/01/2019 11:29:49	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:444FFFFFF (N°
N	10/01/2019 15:37:38	11/01/2019 11:29:44	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:231FFFFFF (N°
N	10/01/2019 15:36:38	11/01/2019 11:29:44	ADIP01	ADP01ML1	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:231FFFFFF (N°
N	10/01/2019 14:24:04	11/01/2019 11:29:40	ADIP01	ADP01ML2	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:22FFFFFF (N°

Sélection des colonnes qu'on veut voir sur le tableau

### 8.3.2 Boutons



TEST

Bouton paramétrable sur ACM, par défaut n'est pas utilisé.



Imprimer

Imprimer les mouvements



Fichier Texte

Enregistrer les mouvements sur un fichier texte (On peut l'ouvrir après sur Excell)

## 8.4 Résultat Statistiques

Historique V4.1506.23.1 ( Profil : Tout )

Résultat historique	Résultat statistique	Critères de tri	Exportation
Nb d'événements différents: 22			
<input checked="" type="checkbox"/> Nom du site	<input checked="" type="checkbox"/> Libelle	<input checked="" type="checkbox"/> N° Site	<input checked="" type="checkbox"/> N° Point
<input checked="" type="checkbox"/> Nb apparition	<input checked="" type="checkbox"/> % apparition		

N° Site	N° Point	Nom du site	Libelle	Nb apparition	% apparition
0	8	ACMANAGER	Arrivée de l'opérateur OR	65	14.908
0	11	ACMANAGER	Modif Point(s) par OR	4	0.917
0	12	ACMANAGER	Modif Fenetre Evenement par OR	1	0.229
0	14	ACMANAGER	Modif config operateurs par OR	9	2.064
0	16	ACMANAGER	Demarage winsup 3	41	9.404
0	17	ACMANAGER	Cmde de point par JP (1,11) "Etat Relai 1"	7	1.606
1	1	ADIP01	Badgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:444FFFFFF	10	2.294
1	2	ADIP01	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:18FFFFFF	12	2.752
1	11	ADIP01	Etat Relai 1	15	3.440
1	12	ADIP01	Porte 2 (Relai 2)	2	0.459
1	13	ADIP01	Etat Relai 3	11	2.523
1	14	ADIP01	Efracction Porte 2 (Relai 4)	5	1.147
1	21	ADIP01	Bouton Poussoir 1 (Etat entrée 1)	2	0.459
1	24	ADIP01	Etat entrée 4	119	27.294
1	9000	ADIP01	Etat communication ADIP	42	9.633
2	2	ADIP02	Badgeage sur lecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:A7774596	2	0.459
2	11	ADIP02	Etat relai 1	1	0.229
2	13	ADIP02	Etat relai 3	2	0.459
2	14	ADIP02	Etat relai 4	1	0.229

Histogramme
 Imprimer
 Fichier Texte


Trier
 Loupe
 Quitter

Sur cet onglet on peut voir les statistiques par rapport aux mouvements triés.




On peut voir les graphiques :

- Secteurs :



- Histogrammes :



## 8.5 Exportations

Historique V4.1506.23.1 ( Profil : Tout )

Résultat historique | Résultat statistique | Critères de tri | **Exportation**

EXPORTATION ASCII

Historique : C:\temp\Noto\vest.txt

Statistique : C:\Users\Contrôle d'accès\Desktop\Nouveau document texte.txt

Code séparateur : 9 ☐ Ajoute en fin de fichier ☒ Ajoute date et heure au nom du fichier

IMPRESSION

☒ Impression en paysage

Historique : Emplacement où est enregistré l'historique des mouvements sur le PC. On peut le modifier

Statistique : Emplacement où sont enregistrées les statistiques des mouvements sur le PC. On peut le modifier

Code séparateur : 9

Nombre d'espace entre colonnes sur le fichier, Ne pas toucher.

## 9. VIDEO EN STREAMING AVEC LOGICIEL VLC


### 9.1 Visualiser Vidéo Streaming

Vous pouvez ouvrir des liens RTSP à l'aide d'un logiciel qui puisse gérer la communication RTSP avec les caméras. Vous avez besoin :

- Installer VLC (ou un autre logiciel pour streaming)
- Les liens RTSP des caméras ou DVR.

*Il faut regarder sur les notices de vos produits ou demander à votre fournisseur vidéo, les liens RTSP de votre matériel.*


- Ouvrir le Synoptique (Point 6 de la notice) et cliquer sur :



Ou créer un nouveau bouton « Lancement d'une application » et cliquer dessus :



- Sur Application rechercher le raccourci ou l'exécutable (.exe) pour démarrer VLC  
Sur Paramètres, indiquer le lien RTSP pour la caméra que vous voulez pour cette porte.  
Valider et Sauvegarder le Synoptique.






Faire le test en cliquant sur l'icône



La fenêtre VLC devrait démarrer avec l'image de la caméra



Pour compatibilité avec Stockeur HIK et DAHUA il faut commander une LICENCE VIDEO.